

FICHA TÉCNICA · MOTORIZACIÓN

MOTORES MANIOBRA SOS

Motor tubular con receptor de radio bidireccional, final de carrera mecánico y maniobra de emergencia por manivela: la persiana se abre a mano si falta la corriente. Línea Star tronic SOS de Eurotronic, de 50 a 120 Nm.


MODELOS

MODELO	REFERENCIA EUROTRONIC	PAR	VELOCIDAD	EJE	PESO MÁX.	POTENCIA	AMPERAJE	LARGO
50NT	Star tronic SOS 50/12 Ø45	50 Nm	12 rpm	Ø45 mm	80 kg	205 W	0,89 A	641 mm
80NT	Star tronic SOS 80/15 Ø59	80 Nm	15 rpm	Ø59 mm	150 kg	330 W	1,43 A	722 mm
120NT	Star tronic SOS 120/9 Ø59	120 Nm	9 rpm	Ø59 mm	180 kg	350 W	1,56 A	722 mm

DATOS COMUNES

Alimentación	230 V · 50 Hz	Grado de protección	IP44
Maniobra de emergencia	Manivela, para cortes de corriente	Tiempo de trabajo	4 minutos
Receptor de radio	Integrado, bidireccional	Rotaciones máximas	22
Finales de carrera	Mecánicos, ajuste manual por varilla	Uso	Edificios públicos, locales comerciales y negocios
Control	Vía radio, mandos de 1 a 15 canales	Garantía	5 años

MANDOS COMPATIBLES

KIK 1	Portátil · 1 canal · 433,92 MHz	KIKWALL 1	De pared · 1 canal · 86 × 86 mm
KIK 15	Portátil · 15 canales + general	KIKWALL 15	De pared · 15 canales · 86 × 86 mm
Mini KIK	Auxiliar · 1 canal	Hub Kumo Wave	App Eurotronic Europe · control por voz

Datos técnicos publicados por Eurotronic Europe. Según Eurotronic, la maniobra de emergencia por manivela es obligatoria en edificios públicos según normativa. Persi Rapid calcula el par necesario según el peso y las medidas de cada persiana o toldo, y suministra el motor con los accesorios de montaje que requiera el eje y el cajón.