

FICHA TÉCNICA · MOTORIZACIÓN

MOTORES MECÁNICOS

Motor tubular con final de carrera mecánico y conexión a pulsador o inversor cableado. Sencillo, robusto y prácticamente indestructible. Línea Tronic de Eurotronic, de 10 a 120 Nm.


MODELOS

MODELO	REFERENCIA EUROTRONIC	PAR	VELOCIDAD	EJE	PESO MÁX.	POTENCIA	AMPERAJE	LARGO
10NT M35	Tronic 10/17 Ø35	10 Nm	17 rpm	Ø35 mm	16 kg	121 W	0,53 A	445 mm
20NT	Tronic 20/15 Ø45	20 Nm	15 rpm	Ø45 mm	32 kg	145 W	0,64 A	463 mm
30NT	Tronic 30/15 Ø45	30 Nm	15 rpm	Ø45 mm	50 kg	191 W	0,83 A	533 mm
50NT	Tronic 50/12 Ø45	50 Nm	12 rpm	Ø45 mm	80 kg	205 W	0,89 A	533 mm
80NT M59	Tronic 80/15 Ø59	80 Nm	15 rpm	Ø59 mm	120 kg	330 W	1,43 A	658 mm
100NT M59	Tronic 100/12 Ø59	100 Nm	12 rpm	Ø59 mm	150 kg	345 W	1,54 A	658 mm
120NT M59	Tronic 120/9 Ø59	120 Nm	9 rpm	Ø59 mm	180 kg	350 W	1,56 A	658 mm

DATOS COMUNES

Alimentación	230 V · 50 Hz	Tiempo de trabajo	4 minutos
Finales de carrera	Mecánicos, ajuste manual por varilla	Aplicaciones	Cortinas (Ø35) · persianas (Ø45 y Ø59)
Control	Pulsador / inversor cableado	Mando a distancia	Opcional, con receptor Maiki bidi
Grado de protección	IP44	Garantía	5 años

RECEPTOR MAIKI BIDI (MANDO A DISTANCIA OPCIONAL)

Función	Convierte el motor mecánico en motor vía radio	Alimentación	100-240 V AC
Tipo	Receptor / emisor radio bidireccional	Grado de protección	IP44
Frecuencia	433,92 MHz	Temperatura	-20 a 70 °C
Motores por receptor	1, de hasta 300 W (10NT a 50NT)	Medidas	50 × 45 × 28 mm, cabe en la caja del interruptor

Datos técnicos publicados por Eurotronic Europe. Persi Rapid calcula el par necesario según el peso y las medidas de cada persiana, y suministra el motor con el pulsador y los accesorios de montaje que requiera el eje y el cajón.